





# WiFi Detektor pohybu

TLL331121 Uživatelský manuál



**INTO YOUR FUTURE**

# Popis častí výrobku



## Špecifikácie

Napájanie: 1 x CR123A 3V (súčasťou balenia)

Životnosť batérie: 1 rok (spustený 7 krát denne)

Typ senzora: PIR (Pasívny Infračervený senzor)

Doba obnovenia: 1 krát za minútu

Oznámenie: áno

Oznámenie neoprávneného prístupu: áno

Oznámenie vybitej batérie: áno

Záznam histórie: áno

WiFi štandard: IEEE 802.11b/g/n

Podporované WiFi siete: 2,4 GHz

Rozmery: 5 cm x 4,8 cm x 4,8 cm

Hmotnosť: 50 gramov

Farba: biela

Prevádzková teplota: 0°C - 40°C

Prevádzková vlhkosť: 20% - 85%

## Stav kontrolky LED

| Stav zariadenia | Kontrolka LED   |
|-----------------|---|
| Režim EZ        | Kontrolka rýchlo bliká  |
| Režim AP        | Kontrolka pomaly bliká  |
| Aktívny         | Kontrolka LED bliká rýchlo a zhasne po uplynutí nastaveného času.                               |
| Pozastavený     | Kontrolka LED nesvieti  |
| Reset           | Kontrolka LED sa na 4 s rozsvieti; Potom, čo zhasne, zariadenie sa prepne do režimu nastavenia. |

## Ako zariadenie resetovať?

- (1) Na 6s stlačte tlačidlo reset až kontrolka LED začne rýchlo blikáť. Zariadenie sa prepne do režimu EZ.
- (2) Opäť stlačte tlačidlo reset na 6s, kontrolka LED začne blikáť pomaly. Zariadenie sa prepne do AP režimu.

## Vlastnosti výrobku

Pomocou aplikácie Tellur Smart si vyskúšajte rôzne funkcie tohto výrobku.

### Hlavné funkcie

Prevádzkový stav: alarm / normálny (zariadenie môže byť spustené 1 krát za minútu)

Záznam alarmu: kliknite na "Históriu" (History)

Zapnutie / vypnutie oznámenia: kliknite na "Upozornenie" (Notice)

### Nastavenie prepojenia alarmu

Táto funkcia umožňuje prepojenie dvoch senzorov prostredníctvom nastavenia.

### Zdieľanie zariadenia

Umožňuje zdieľanie ovládania zariadenia s ďalšími osobami. Zariadenie môžete zdieľať s ďalšími členmi rodiny.

### Push oznámenia

Otvoriť / uzavrieť push oznámenia

### Odstránenie zariadenia

Obnova továrenského nastavenia.

Pre zmazanie záznamov v aplikácii je potrebné zariadenie odstrániť a znovu pridať.

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu **Tellur Smart** pre iOS alebo pre Android.




Po stiahnutí Vás aplikácia vyzve na registráciu Vášho zariadenia. Zadajte Vaše telefónne číslo alebo emailovú adresu a vyberte krajinu, v ktorej žijete.

Ak sa zaregistrujete pomocou telefónneho čísla, dostanete SMS s registračným kódom. Pre dokončenie registrácie zadajte kód do formulára.


Ak sa zaregistrujete pomocou emailovej adresy, vytvorte si heslo do aplikácie Tellur Smart.

A screenshot of the 'Register' screen in the Tellur Smart app. At the top left is a back arrow. The title 'Register' is centered. Below it are two input fields: 'Country' with a right-pointing chevron and 'E-mail address' with a right-pointing chevron. A blue 'Continue' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a checkbox with the text 'I agree with Service Agreement and Privacy Policy'.



## Pridanie nového zariadenia

- Zapnite Vaše zariadenie, ktoré chcete spárovať a skontrolujte, či červená a modrá LED striedavo bliká.
- Spustite aplikáciu Tellur Smart, kliknite na "+" pre pridanie nového zariadenia.
- Vyberte WiFi sieť a zadajte heslo.
- Akonáhle je zariadenie pripojené, aplikácia oznámi pripojenie a môžete zariadenie premenovať alebo kliknúť na "hotovo" (done).



- Po nainštalovaní aplikácie a pridaní Vášho zariadenia do aplikácie môžete svoje zariadenie ovládať.

## Nepodarilo sa pridanie zariadenia?

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte WiFi pripojenie Vášho telefónu.
3. Skontrolujte, či je Vaše zariadenie v režime párovania. Resetujte smart zariadenie, aby ste vstúpili do režimu párovania. Pozri kapitolu "Ako zariadenie resetovať".
4. Skontrolujte router a ďalšie nastavenia:  
Ak používate dvojpásmový router, pre pridanie zariadenia vyberte pásmo 2,4 GHz. Tiež je nutné povoliť vysielanie routera. Nastavte šifrovanie na WPA / PSK a druh overenie na AS, alebo obidve hodnoty nastavte "auto".
5. Skontrolujte intenzitu WiFi signálu. Aby bol signál dostatočne silný, umiestnite zariadenie čo najbližšie k routeru.
6. Bezdrôtový režim by mal byť 802.11.b/g/n.
7. Skontrolujte, či počet registrovaných zariadení v aplikácii nepresahuje maximálny počet (150).
8. Skontrolujte, či je v routeri povolená funkcie filtrovania MAC. Ak áno, odstráňte zariadenie zo zoznamu a skontrolujte, či router neblokuje pripojenie zariadenia.
9. Skontrolujte, či je WiFi heslo a heslo v aplikácii zadané správne.

### **Režimy pripojenia EZ a AP:**

Smart zariadenie je možné pripojiť v dvoch režimoch: EZ predstavuje ten najjednoduchší spôsob pripojenia a povolenia smart zariadenia. Budete potrebovať zariadenie, aktívna bezdrôtovú sieť s heslom pre pripojenie a aplikáciu



Tellur Smart nainštalovanú na smartphome alebo na tablete.

AP režim možno použiť pre konfiguráciu a povolenie smart zariadenia najprv na smartphome / tablete a potom v sieti WiFi.

### **Ako pridať zariadenie v režime EZ**

1. Skontrolujte, či LED kontrolka rýchlo bliká.
2. Skontrolujte, či je Váš smartphome pripojený k WiFi sieti.
3. V aplikácii Tellur Smart kliknite na "pridať zariadenie", a zadajte heslo do WiFi siete.
4. Zo zoznamu zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať.

### **Ako pridať zariadenie v režime AP?**

1. Skontrolujte, či kontrolka LED pomaly bliká.
2. V aplikácii Tellur Smart kliknite na "pridať zariadenie" a v hornom pravom rohu vyberte režim AP. Najprv ho pripojte k hotspotu a potom ho pripojte k WiFi sieti.
3. Kliknite na "ďalšie" a zariadenia pridajte.

### **Ako môžem ovládať zariadenie prostredníctvom 2G/3G/4G siete?**

Ak pridávate zariadenie prvýkrát, potom zariadenie aj smartphome musia byť pripojené k rovnakej WiFi sieti. Akonáhle je zariadenie úspešne spárované s aplikáciou Tellur Smart, môžete ho ovládať aj cez sieť 2G/3G/4G.

## **Ako môžem zdieľať moje zariadenie s ostatnými členmi rodiny?**

Spustíte aplikáciu Tellur Smart, otvorte "Profile" → "Device sharing", kliknite na "Add sharing" (pridať zdieľanie) a zdieľajte zariadenie s ostatnými pridanými členmi rodiny. Poznámka: ostatní užívatelia musia mať na svojich zdieľaných zariadeniach nainštalovanú aplikáciu Tellur Smart.

## **Ako môžem spravovať zariadenie zdieľané s ostatnými?**

Spustíte program Tellur Smart, otvorte "Profile" → "Device Sharing" → "Sharing Received", potom môžete vyhľadať zariadenie zdieľané s ostatnými užívateľmi. Aplikácia tiež umožňuje pridať k užívateľom poznámky alebo zdieľanie zmazať dlhým stlačením alebo preidením prstom doľava.



## **INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLOVANÍ**

Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na Vašom výrobku, batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli Vás upozorňuje, že elektronické zariadenia a batérie musia byť na konci svojej životnosti likvidované oddelene; nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Je na zodpovednosti užívateľa likvidovať zariadenia prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré sa zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia Vášho vyslúžilého zariadenia pomáha zaistiť recykláciu EEE odpadu spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti zariadenia môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.

## Vyhlásenie o zhode

My, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L. Bucharest, Sector 1, Marinariilor street, nr. 31, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že nižšie uvedený výrobok:

**Popis výrobku:** Tellur WiFi Detektor pohybu, PIR, biely

**Značka:** Tellur

**Kód výrobku:** TLL331121

Neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť pri práci, nemá negatívne dopady na životné prostredie a zodpovedá štandardom uvedeným v vyhlásení o zhode výrobcu. Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a alebo s normatívnymi dokumentmi.

RED - 2014/53/EU

Použité štandardy:

EMC: ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

Rádio: ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Zdravie: EN 62311:2008

Bezpečnosť: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

RoHS - 2011/65/EU (RoHS 2.0)

Výrobok je od roku 2019 nositeľom označenia CE.

Meno: George Barbu Funkcia:  
generálny manažér

Miesto a dátum:  
Bucharest, 17-12-2019  
Podpis:



Bucharest, 17-12-2019