


CZ Návod na montáž a použití elektronické schránky na klíče (depozitu) **SK** Návod na inštaláciu a používanie elektronickej schránky na kľúče (depozitu) **DE** Anleitung zur Installation und Verwendung des elektronischen Schlüsselkastens (Deposit) **EN** Instructions for installation and use of the electronic key box (deposit box) **HR** Upute za postavljanje i korištenje elektroničke kutije za ključeve (depozita) **HU** Az elektronikus kulcsdoboz (letét) telepítési és használati utasításai **IT** Istruzioni per l'installazione e l'uso della cassetta delle chiavi elettronica (deposito) **NL** Instructies voor installatie en gebruik van de elektronische sleutelkast (deposit) **PL** Instrukcja instalacji i użytkowania elektronicznej skrzynki na klucze (depozytora) **RO** Instrucțiuni de instalare și utilizare a cutiei electronice de chei (depozit) **SLO** Navodila za namestitvev in uporabo elektronske skrinjice za ključve (depozit) **SRB** Uputstvo za montažu i upotrebu elektronske kutije za ključve (depozit) **UA** Інструкція по встановленню та використанню електронного сейфа (депозитарію)



CZ Elektronická schránka na klíče (depozit) **SK** Elektronická skrinka na kľúče (depozit) **DE** Elektronischer Schlüsselkasten (Kaution) **EN** Electronic key box (deposit) **HR** Elektronska kutija za ključve (depozit) **HU** Elektronikus kulcsdoboz (letét) **IT** Cassetta portachiavi elettronica (cauzione) **NL** Elektronische sleutelkast (borg) **PL** Elektroniczna skrzynka na klucze (depozyt) **RO** Cutie de chei electronică (depozit) **SLO** Elektronska škatla za ključve (kavcija) **SRB** Kutija za elektronski ključ (depozit) **UA** Електронний ключовий ящик (депозит)



CZ 4x ocelový šroub, 4x hmoždinka **SK** 4x ocelová skrutka, 4x hmoždinka **DE** 4x Stahlschraube, 4x Dübel **EN** 4x steel screw, 4x dowel **HR** 4x čelični vijak, 4x tipla **HU** 4x acél csavar, 4x tiplik **IT** 4x vite in acciaio, 4x tasselli **NL** 4x stalen schroef, 4x plug **PL** 4x stalowa śruba, 4x kołek **RO** 4x șurub de oțel, 4x dibluri **SLO** 4x jekleni vijak, 4x zatič **SRB** 4x čelični vijak, 4x dovel **UA** 4x сталевий гвинт, 4x дюбель



CZ 3x AAA baterie **SK** 3x AAA batérie **DE** 3x AAA Batterien **EN** 3x AAA batteries **HR** 3x AAA baterije **HU** 3x AAA elem **IT** 3x batterie AAA **NL** 3x AAA-batterijen **PL** 3x bateria AAA **RO** 3x baterii AAA **SLO** 3x AAA baterije **SRB** 3x AAA baterie **UA** 4 батареї AAA



CZ USB kabel **SK** USB kábel **DE** USB-Kabel **EN** USB cable **HR** USB kabl **HU** USB kábel **IT** cavo USB **NL** USB-kabel **PL** Kabel USB **RO** cablu USB **SLO** USB kabel **SRB** USB kabl **UA** кабель USB



CZ háček na klíče **SK** háčik na kľúče **DE** Haken für Schlüssel **EN** hook for keys **HR** kuka za ključve **HU** kampó a kulcsokhoz **IT** gancio per le chiavi **NL** haak voor sleutels **PL** haczyk na klucze **RO** cârlig pentru chei **SLO** kavelj za ključve **SRB** kuka za ključve **UA** гачок для ключів



CZ gumová podložka **SK** gumová podložka **DE** Gummiauflage **EN** rubber pad **HR** gumena podloga **HU** gumipárna **IT** cuscinetto in gomma **NL** rubberen kussen **PL** gumowa podkładka **RO** tampon de cauciuc **SLO** gumijasta podloga **SRB** gumena podloga **UA** гумова прокладка



CZ šroubovák **SK** skrutkovač **DE** Schraubenzieher **EN** screwdriver **HR** odvijač **HU** csavarhúzó **IT** cacciavite **NL** schroevendraaier **PL** śrubokręt **RO** șurubelniță **SLO** izvijač **SRB** šrafčiger **UA** викрутка

SK - Návod na nastavenie elektronickej schránky na kľúče (depozitára) KB.E1, KB.E2 v aplikácii „Tuya Smart“

1. Prvé otvorenie depozitnej schránky pomocou priloženého kábla USB C

Pripojte depozitár pomocou dodaného kábla USB C k zdroju napájania alebo k počítaču. Po stlačení hesla 123456 a stlačení tlačidla s obrázkom kľúča sa depozitár otvorí. Vložte batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Depozitár je teraz pripravený na ďalšie nastavenie.

2. Pokyny na inštaláciu aplikácie „Tuya Smart“ a konfiguráciu depozitu v aplikácii

1. V obchode „**Apple Store**“ alebo „**Google Play**“ si stiahnite aplikáciu „**Tuya Smart**“.
2. Po stiahnutí a nainštalovaní otvorte aplikáciu „**Tuya Smart**“.
3. Vytvorte si účet pomocou svojho e-mailu alebo mobilného čísla.
 - a. Zadajte svoje mobilné číslo alebo e-mail, potom vám bude zaslané prihlasovacie heslo.
 - b. Zadajte heslo, ktoré vám bolo zaslané.
 - c. Nastavte heslo a prihláste sa do aplikácie.
 - d. V aplikácii „**Tuya Smart**“ kliknite na „**Pridat zařízení**“, čím sa váš telefón prepojí s depozitom. Depozit sa zobrazí v aplikácii. Kliknite na tlačidlo „**Pridat**“ a potom kliknite na tlačidlo „**Dokončeno**“. Teraz je depozit pripravený na ďalšie nastavenie.

3. Nastavte heslo správcu

1. Prihláste sa do aplikácie. Vyberte depozit a na hlavnej stránke vyberte položku „**Temporary code**“.
2. Do vybraného poľa zadajte heslo. Nastavenie hesla musí obsahovať 6 až 10 číslic.
3. Kliknutím na tlačidlo „**Save**“ uložte heslo.

4. Nastavenie časových hesiel

Prihláste sa do aplikácie. Vyberte zariadenie a na hlavnej stránke vyberte možnosť „**Temporary code**“.

4.1. Nastavenie časovo obmedzeného hesla

Kliknite na položku „**Time-Limited**“. Nastavte názov hesla a vyberte začiatok a koniec hesla. Po kliknutí na „**Get Code**“ sa vygeneruje heslo. Kliknutím na „**OK**“ uložte heslo.

4.2. Jednorazové heslo (možno ho použiť len raz)

Kliknite na „**One Time**“, nastavte názov hesla a po kliknutí na „**Get Code**“ sa vygeneruje jednorazové heslo, ktoré je platné 6 hodín. Kliknutím na „**OK**“ uložte heslo.

5. Odomknutie pomocou aplikácie

Prihláste sa do aplikácie. Na hlavnej stránke stlačte ikonu kľúča a potiahnite prstom doprava na ikonu otvoreného zámku. Tým sa otvorí depozit.

6. Odomknutie pomocou hesla

Na depozitu zadajte heslo a stlačte tlačidlo so symbolom kľúča.

7. Nastavenie depozitára na výrobné nastavenia a jeho odstránenie z aplikácie „Tuya Smart“ (depozitár musí byť v aplikácii pripojený)

Na hlavnej stránke stlačte ikonu ceruzky (v pravom hornom rohu). V dolnej časti ďalšej obrazovky sa zobrazí „**Odebrat zařízení**“. Kliknite na „**Disconnect and wipe data**“, čím sa odstránia všetky nastavenia a odpojí sa depozit od vášho účtu. Teraz je možné depozit odomknúť len pomocou výrobného hesla 123456 a tlačidla so symbolom kľúča.

8. Indikácia slabej batérie

Aktuálna úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na hlavnej stránke aplikácie zariadenia v strede hornej časti. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 20%, depozit po odomknutí trikrát zabliká červenou farbou. Keď je batéria úplne vybitá, klávesnica sa vypne a depozit sa musí odomknúť pomocou dodaného kábla pripojeného k zdroju napájania alebo k počítaču.